



### INVERTER PRO 2000

ENERGIA

zawsze tam, gdzie potrzebujesz

#### INVERTER PRO 2000

Jednofazowy agregat prądowórczy przeznaczony do intensywnej pracy.

**Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.**

Silnik Yamaha OHV MZ 80 / **benzyna**

#### Cechy produktu:

Opis agregatu

- Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**
- Profesjonalny silnik OHV Yamaha**
- Solidna i zwarta konstrukcja**
- Wyłącznik automatyczny**
- Zabezp. niskiego poziomu oleju**

#### Producent: Certyfikat:

SDMO Industrie Francja - ISO 9001  
CE



#### Dane techniczne

	<b>Inverter</b>
Typ szeregu	<b>50</b>
Częstotliwość [ Hz ]	<b>2</b>
Moc maksymalna [ kW ]	-
Moc maksymalna [ kVA ]	<b>230</b>
Napięcie znamionowe [ V ]	<b>1 - 230 V</b>
Ilość faz	<b>89</b>
Ciśnienie fali akustycznej [ Lw(A) ]	<b>75</b>
Poziom hałasu [ dB(A) - 1m ]	<b>60</b>
Poziom hałasu [ dB(A) - 7m ]	

#### Silnik

Producent	<b>YAMAHA</b>
Typ	<b>MZ 80</b>
Klasa	<b>OHV</b>
Rozruch	<b>Ręczny</b>
Rodzaj paliwa	<b>Benzyna bezołowiowa</b>
Czas pracy autonomicznej [ h ]	<b>4.7</b>
Zużycie paliwa [ l/h ]	<b>0.9</b>
Pojemność zbiornika paliwa [ l ]	<b>4.2</b>
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	<b>Tak</b>
Pojemność silnika [ cm <sup>3</sup> ]	<b>79</b>
Pojemność miski olejowej [ l ]	<b>0.4</b>

#### Prądnica

Regulacja	<b>Mechaniczna</b>
Klasa ochrony	<b>IP 23</b>
Klasa izolacji	<b>H</b>

#### Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [ cm ]	<b>49 / 28 / 44.5</b>
Masa sucha [ kg ]	<b>21</b>

#### Gniazda wyjściowe

**1 x 230V 10/16A, 1 x 12V 8A**

#### Akcesoria



##### R 05 M

Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



##### RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



##### RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



##### RPM

Zestaw wtyczek  
2 x 16A / 230V ; 1 x CEE: 16A / 230V ;  
1 x 32A / 230V ; 1 x 16A / 400V



##### RPQ

Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m