



# INVERTER PRO 3000

ENERGIA

zawsze tam, gdzie potrzebujesz

### INVERTER PRO 3000

Jednofazowy agregat prądowórczy przeznaczony do intensywnej pracy.

**Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.**

Silnik Yamaha OHV MZ 175 / **benzyna**

#### Cechy produktu:

Opis agregatu

**Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**  
**Profesjonalny silnik OHV Yamaha**  
**Solidna i zwarta konstrukcja**  
**Wyłącznik automatyczny**  
**Zabezp. niskiego poziomu oleju**

**Producent:**  
**Certyfikat:**

SDMO Industrie Francja - ISO 9001  
CE



#### Dane techniczne

Typ szeregu	<b>Inverter</b>
Częstotliwość [ Hz ]	<b>50</b>
Moc maksymalna [ kW ]	<b>3</b>
Moc maksymalna [ kVA ]	<b>-</b>
Napięcie znamionowe [ V ]	<b>230</b>
Ilość faz	<b>1 - 230 V</b>
Ciśnienie fali akustycznej [ Lw(A) ]	<b>88</b>
Poziom hałas [ dB(A) - 1m ]	<b>73</b>
Poziom hałas [ dB(A) - 7m ]	<b>59</b>

#### Silnik

Producent	<b>YAMAHA</b>
Typ	<b>MZ 175</b>
Klasa	<b>OHV</b>
Rozruch	<b>Elektryczny</b>
Rodzaj paliwa	<b>Benzyna bezołowiowa</b>
Czas pracy autonomicznej [ h ]	<b>10</b>
Zużycie paliwa [ l/h ]	<b>1.3</b>
Pojemność zbiornika paliwa [ l ]	<b>13</b>
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	<b>Tak</b>
Pojemność silnika [ cm <sup>3</sup> ]	<b>171</b>
Pojemność miski olejowej [ l ]	<b>0.6</b>

#### Prądnicą

Regulacja	<b>Mechaniczna</b>
Klasa ochrony	<b>IP 23</b>
Klasa izolacji	<b>H</b>

#### Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [ cm ]	<b>68 / 44.5 / 55.5</b>
Masa sucha [ kg ]	<b>68</b>

#### Gniazda wyjściowe

**2 x 230V 16A, 1 x 12V 12A**

#### Akcesoria



#### R 05 M

Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



#### RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



#### RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)