



PERFORM 3000 - 3.75 kVA

ENERGIA
zawsze tam, gdzie potrzebujesz

PERFORM 3000 Jednofazowy agregat prądotwórczy przeznaczony do intensywnej pracy.
Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.
Silnik Kohler OHV CH 270, Moc 3,75 kVA.

Opis agregatu
Cechy produktu: Profesjonalny silnik OHV KOHLER
Solidna konstrukcja na ramie
Zabesp. przed przeciążeniem
Zabesp. niskiego poziomu oleju
Producent: SDMO Industrie Franca - ISO 9001
Certyfikat: CE



Dane techniczne

Typoszereg	Technic
Częstotliwość [Hz]	50
Moc maksymalna [kW]	3
Moc maksymalna [kVA]	3.75
Napięcie znamionowe [V]	230
Ilość faz	1 - 230 V
Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)]	96
Poziom hałasu [dB(A) - 1m]	83
Poziom hałasu [dB(A) - 7m]	73

Producent	KOHLER
Typ	CH 270
Klasa	OHV
Rozruch	Ręczny
Rodzaj paliwa	Benzyna
Czas pracy autonomicznej [h]	3.2
Zużycie paliwa [l/h]	1.3
Pojemność zbiornika paliwa [l]	4.1
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	TAK
Pojemność silnika [cm ³]	208
Pojemność miski olejowej [l]	0.6

Typ	Prądnica
Regulacja	Bezczotkowa
Klasa ochrony	Mechaniczna
Klasa izolacji	IP 23
	H

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [cm]
Masa sucha [kg]

65 / 51 / 46
43

Gniazda wyjściowe

2 x 2P + T 230 V 10/16 A

Akcesoria



R 01 C
Panel zawierający bezpiecznik różnicowo-prądowy 30 mA i gniazdo



R 05 M
Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatorów w domu.



R 06 B
zestaw kółek transportowych dla generatorów o mocy 2/3 kW (średnica koła wózka 187 mm)



RBH 1
Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 15W40)



RBH 0,5
Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 15W40)



RH 0
Pokrowiec - osłona na generatory i pompy wodne



RPM
Zestaw wtyczek
2 x 16A / 230 V ; 1 x CEE: 16 A / 230 V ;
1 x 16 A / 400 V



RPQ
Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m