



# PERFORM 6500 GAZ - 7.25 kVA

ENERGIA

zawsze tam, gdzie potrzebujesz

**PERFORM 6500 GAZ** Jednofazowy agregat prądowórczy przeznaczony do intensywnej pracy.

**Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.**

Silnik Kohler OHV CH 440, Moc 7.25 kVA / **LPG lub benzyna**

### Cechy produktu:

Opis agregatu

**Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**  
**Profesjonalny silnik OHV Kohler**  
**Solidna i zwarta konstrukcja**  
**Wyłącznik automatyczny**  
**Zabezp. niskiego poziomu oleju**

**Producent:**  
**Certyfikat:**

SDMO Industrie Francja - ISO 9001  
CE



### Dane techniczne

Typ szeregu	<b>Perform</b>
Częstotliwość [ Hz ]	<b>50</b>
Moc maksymalna [ kW ]	<b>5.8 LPG / 6.5 benzyna</b>
Moc maksymalna [ kVA ]	<b>7.25 LPG / 8.15 benzyna</b>
Napięcie znamionowe [ V ]	<b>230</b>
Ilość faz	<b>1 - 230 V</b>
Ciśnienie fali akustycznej [ Lw(A) ]	<b>97</b>
Poziom hałasu [ dB(A) - 1m ]	<b>83</b>
Poziom hałasu [ dB(A) - 7m ]	<b>69</b>

### Silnik

Producent	<b>KOHLER</b>
Typ	<b>CH 440</b>
Klasa	<b>OHV</b>
Rozruch	<b>Ręczny</b>
Rodzaj paliwa	<b>LPG / Benzyna bezołowiowa</b>
Czas pracy autonomicznej [ h ]	<b>w zależności od poj. butli / 2.8</b>
Zużycie paliwa [ l/h ]	<b>1.9 kg/h - 2.6 l/h</b>
Pojemność zbiornika paliwa [ l ]	<b>- / 7.3</b>
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	<b>Tak</b>
Pojemność silnika [ cm <sup>3</sup> ]	<b>429</b>
Pojemność miski olejowej [ l ]	<b>1.1</b>

### Prądnicą

Regulacja	<b>Mechaniczna</b>
Klasa ochrony	<b>IP 23</b>
Klasa izolacji	<b>H</b>

### Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [ cm ]	<b>81 / 55.5 / 59</b>
Masa sucha [ kg ]	<b>87</b>

### Gniazda wyjściowe

**1 x 230V 10/16A, 1 x 230V 32A**

### Akcesoria



#### R 02

Panel zawierający bezpiecznik różnicowo-prądowy 30mA i gniazdo.



#### R 05 M

Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



#### RKB1

Zestaw kół transportowych dla generatorów o mocy 6 kW (średnica koła wózka: 300 mm)



#### RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



#### RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



#### RH 1

Pokrowiec - osłona na generatory i pompy wodne



#### RPM

Zestaw wtyczek  
2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;  
1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



#### RPQ

Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m