



DIESEL 4000 C - 4.25 kVA

ENERGIA
zawsze tam,
gdzie potrzebujesz

DIESEL 4000 C Jednofazowy agregat prądotwórczy przeznaczony do użytku przemysłowego.

Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.

Silnik Kohler Diesel OHV KD 350, Moc 4.25 kVA / **olej napędowy**

Opis agregatu

Cechy produktu: **Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**
Profesjonalny silnik OHV Kohler
Solidna i zwarta konstrukcja
Wyłącznik automatyczny

Producent: SDMO Industrie Francja - ISO 9001
Certyfikat: CE

Dane techniczne



Akcesoria

Typoszereg	Diesel
Częstotliwość [Hz]	50
Moc maksymalna [kW]	3.4
Moc maksymalna [kVA]	4.25
Napięcie znamionowe [V]	230
Ilość faz	1 - 230 V
Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)]	108
Poziom hałasu [dB(A) - 1m]	92
Poziom hałasu [dB(A) - 7m]	78

Silnik

Producent	KOHLER DIESEL
Typ	KD 350
Klasa	OHV
Rozruch	Ręczny
Rodzaj paliwa	Olej napędowy
Czas pracy autonomicznej [h]	4.8
Zużycie paliwa [l/h]	0.9
Pojemność zbiornika paliwa [l]	4.3
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	Nie
Pojemność silnika [cm ³]	349
Pojemność miski olejowej [l]	1.2

Prądnicą

Regulacja	Mechaniczna
Klasa ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [cm]	81 / 55.5 / 59
Masa sucha [kg]	70

Gniazda wyjściowe

2 x 230V 10/16A



R 01

Panel zawierający bezpiecznik różnicowo-prądowy 30mA i gniazdo.



R 05 M

Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



RKB1

Zestaw kół transportowych dla generatorów o mocy 6 kW (średnica koła wózka: 300 mm)



RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



RH 1

Pokrowiec - osłona na generatory i pompy wodne



RPM

Zestaw wtyczek
2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;
1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



RPQ

Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m