



TECHNIC 6500 E AVR M - 8.1kVA

ENERGIA

zawsze tam, gdzie potrzebujesz

TECHNIC 6500 E AVR M Jednofazowy agregat prądowórczy przeznaczony do intensywnej pracy. **Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.**

Silnik Kohler OHV CH 440 E, Moc 8.1kVA / **benzyna**

Opis agregatu

Cechy produktu: **Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**
Profesjonalny silnik OHV Kohler
Solidna i zwarta konstrukcja
Wyłącznik automatyczny
Zabezp. niskiego poziomu oleju

Producent: SDMO Industrie Francja - ISO 9001
Certyfikat: CE



Dane techniczne

Typ szeregu	Technic
Częstotliwość [Hz]	50
Moc maksymalna [kW]	6.5
Moc maksymalna [kVA]	8.1
Napięcie znamionowe [V]	230
Ilość faz	1 - 230 V
Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)]	97
Poziom hałasu [dB(A) - 1m]	83
Poziom hałasu [dB(A) - 7m]	69

Silnik

Producent	KOHLER
Typ	CH 440 E
Klasa	OHV
Rozruch	Elektryczny
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Czas pracy autonomicznej [h]	6.9
Zużycie paliwa [l/h]	2.6
Pojemność zbiornika paliwa [l]	18
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	Tak
Pojemność silnika [cm ³]	429
Pojemność miski olejowej [l]	1.3

Prądnicą

Regulacja	Eletroniczna
Klasa ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [cm]	81 / 55.5 / 59
Masa sucha [kg]	101

Gniazda wyjściowe

1 x 230V 10/16A, 1 x 230V 32A

Akcesoria



R 02 B
Panel zawierający dwubiegunowe przełączniki różnicowe.



R 05 M
Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



RKB1
Zestaw kółek transportowych dla generatorów o mocy 6 kW (średnica koła wózka: 300 mm)



RBH 1
Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



RBH 0,5
Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



RH 1
Pokrowiec - osłona na generatory i pompy wodne



RPM
Zestaw wtyczek
2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;
1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



RPQ
Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m



VERSO
Opcja współpracy z automatyką SZR. Panel automatycznego startu (dystans do 50 m).